

Posebno dizajniran za montažu na zid ili dizalo automobila, okomiti GYSFLASH 102.12 je vrlo moćan inverterski punjač baterija koji može isporučiti do 100A.. GYSFLASH 102.12 će održavati napon baterije savršeno stabilnim na 12V tijekom dijagnostičkih faza. Isporučivat će najbolji ciklus punjenja preporučen za održavanje najnaprednijih vozila na tržištu.

5 RAZLIČITIH NAČINA ZA KORIŠTENJE

- **Punjenje: za 12V baterije** (olovna kiselina/AGM/gel) od 20 do 1200 Ah.
- **Diag:** podržava do 100 A baterije od 12 V za vozila u fazi dijagnostike.
- **Promjena baterije:** osigurava stabilizirano napajanje vozila tijekom zamjene baterije radi očuvanja memorijskih postavki.
- **Napajanje :** prilagodite punjač u stabiliziranom napajanju s naponom i podesivom maksimalnom strujom.
- **Izložbeni prostor :** punjač će kompenzirati struju koju troše potrošači u uporabi u vozilu.

NAPREDNE FUNKCIJE

- **Funkcija «Auto Restart»** znači da će punjač memorirati postavke u slučaju nestanka struje i automatski se ponovno pokrenuti.
- **Kontrola i kalibracija kabela,** punjač se može opremiti kabelima do 2x8m duljine i 16mm² debljine.
- **Zaključan u modu Showroom,** izbjegava rizik zlouporabe, savršen za garaže i izložbene prostore.
- **Dostupne su 4 krivulje punjenja,** čiji je Easy mod za pojednostavljeno punjenje prilagođen svim olovnim baterijama.
- **Aktivacija i postavljanje «Expert» krivulje punjenja.**

100% AUTOMATSKO PUNJENJE

- **Krivulja punjenja u 9 koraka** osigurava maksimalnu učinkovitost i dugovječnost baterije.
- Može obnoviti duboko ispražnjene baterije ispod >2 V (*SOS automatski oporavak*).

ULTRA SIGURNO

- **Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Tehnologija protiv iskrenja.
- **Izmjenjivi topljivi spoj** koji štiti od zlouporabe.
- **Senzor temperature** za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.
- **Automatsko stanje pripravnosti** ako je baterija isključena.

ERGONOMSKI

- Kompaktna i robusna kutija s prednjim kolutom za kabel (2 x 5 m).
- Jastučići za upijanje udaraca i vibracija.
- Dodatni zidni nosač s kliznim sustavom ili magnetom (Magnetfix).





Isporučuje se sa:



Intuitivno sučelje
dostupan na 19 jezika

PRIBOR



50/60 Hz	1600 W	Icharge	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/month	<150 mV Rms	I _{U₀} , I _U	9 step	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP 21	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/month	<150 mV Rms	I _{U₀} , I _U	9 step	66A	75 A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m