


**NOMAD POWER PRO 24 XL är ett litiumbaserat krafttaggregat som kombinerar 3 funktioner:**

- **Booster för 24 V fordon (lastbilar, anläggningar).**
- **Autonom strömförsörjning för alla typer av elektriska apparater.**
- **Nödlampa.**

## FÖRSTÄRKARE FÖR LITIUMBATTERI

Dess **litium** batteri ( $LiFePO_4$ ) ger den ett exceptionellt förhållande mellan effekt och storlek (startström : 1400 A).

Den startar fordon med ett urladdat 24 V-batteri (flytande, gel, AGM, Start&Stop) på några sekunder (  starta inte litium  $LiFePO_4$ -batterier med denna booster, batterispänningarna är inte kompatibla).

START												
24 V PETROL & DIESEL												

## SÄKERHET START

Alla säkerhetsfunktioner är integrerade i produkten för att skydda både batteriet och fordonets elektroniska utrustning:

- Anti-gnisteknik,
- Kortslutningsskydd,
- Skydd mot omvänd polaritet.
- Skydd mot för höga startströmmar,
- Skydd mot temperaturökningar i boostern.

## MOBIL ENERGIKÄLLA

Den mycket kraftfulla lagringskapaciteten (8 Ah) ger komfort och lugn till det dagliga behovet av att hålla kontakten (telefon, surfplatta, dator).

Utrustad med:

- **2 USB 5 V - 2,1 A** portar för laddning av smartphone, surfplatta, GPS, etc.
- **1 utgång 12 V - 3,5 A**, perfekt för att driva en 12 V elektrisk apparat (kylbox, fläkt, etc.)

## HJÄLPLAMPA MED HÖG LJUSSTYRKA

Hjälplampa (28 lysdioder) med 3 ljuslägen: normal, stroboskop, SOS.

## LCD-DISPLAY

NOMAD POWER PRO 24 XL är utrustad med en LCD-display som ger information om:

- det interna batteriets laddningsgrad i %.
- de olika in- och utgångsportar som används.



LCD-display i färg



## Levereras med tillbehör:



Laddare 230 Vac / 18 Vdc





Rem



Laddare för  
cigarettändare



3 i 1 kabel

Lithium		I				J3s	SMART CABLE			KABEL			INGÅNG / UTGÅNG			POWER BANK	LED	MÅTT		
Kapacitet per cell	Full laddning	Start	Cranking CC	Peak Batteri	SMART CABLE				USB-C	MICRO USB Typ B	Lightning	INPUT	OUTPUT	12V	15V			cm	kg	
8Wh Start	10 h	1400 A	2400 A	3000 A	60000 J	-	✓	✓	✓	✓	✓	18V-2A	2	5V-2,1A 5V-2,1A	3,5A	-	✓	3 lägen : Ljus SOS SPOT	27,8 x 11 x 27,4	5,6