

ARTIC 1500 (1,5 A) posebno je dizajniran za punjenje baterija od 12 V kao što su motocikli, vodeni skuteri, karting, četverocikli ili kosilice, osiguravajući automatsko punjenje kontrolirano mikroprocesorom. Učinkovit, kompaktan i lagan, omogućuje 2 puta brže punjenje od tradicionalnog punjača (nije potrebno praćenje).

IDEALNO ZA MOTORE I MALE AUTOMOBILE

- Dizajniran za 12 V baterije od 3 do 40 Ah,


Također može osigurati punjenje za održavanje do 100 Ah.

- Optimizirano punjenje za održavanje, punjač može ostati trajno priključen, na primjer, dok se vozilo ne koristi preko zime. Funkcija «Auto Restart» znači da će punjač memorirati postavke i automatski se ponovno pokrenuti u slučaju nestanka struje.



PLUG & PLAY SUSTAV

Pojednostavljeni sučelje kako biste spriječili pogreške korisnika. Kada je spojen i ako je napon baterije veći od 7 V, ARTIC 1500 trenutno pokreće punjenje bez intervencije korisnika.



100% AUTOMATSKO PUNJENJE

Punjene i održavane bez nadzora osiguravaju maksimalnu učinkovitost i dugovječnost baterije.

INTEGRIRANA ZAŠTITA

- Zaštita ugrađene elektronike vozila: zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- Automatsko stanje pripravnosti ako je baterija isključena.



ERGONOMSKI


- Kompaktan dizajn, lagan i prenosiv.
- Spajanje pomoću brze spojnica.
- Kućište otporno na udarce, otporno na prašinu i ulazak tekućine (IP65).



Stezaljke
(35 cm)



Ušice - M6
(30 cm)



Muški konektor
(85 cm)

	50 / 60 Hz	Icharge	V	Charge	Maintenance	zz	Ondulation / Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	
220-240 V AC	27 W	1.5 A	12 V	3 < 40 Ah	3 < 100 Ah	<0.1 Ah/month	<100 mV Rms	IU ₀ U	0.41	152 x 70 x 40	150 x 206 x 55	IP 65	1.6 m