



**Φορτιστής και δοκιμαστής μπαταριών 12V κατάλληλος τόσο για μπαταρίες μολύβδου όσο και για μπαταρίες τζελ.**



### ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΪΑΣ

- Αυτόματη φόρτιση χωρίς καμία επίβλεψη.
- Διατηρεί πλήρη φόρτιση στο 100% με τη διαδικασία Floating.
- 2 επίπεδα ρεύματος φόρτισης (2 A / 5,5 A).
- Ορατό επίπεδο φόρτισης (3 ενδεικτικές λυχνίες LED).
- Για μπαταρίες εκκίνησης από 15 έως 90 Ah.
- Προστασία των ηλεκτρονικών του οχήματος:
  - Προστασία από υπέρταση
  - Ασφαλής φόρτιση χωρίς αποσύνδεση της μπαταρίας.



Εσωματωμένη αποθήκευση για καλώδια και σφιγκτήρες.



### TESTER









- Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται με 3 ενδεικτικές λυχνίες LED.

### ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



- Προστασία από αντιστροφή πολικότητας, βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση.
- Ηχητική προειδοποίηση για την αποφυγή οποιασδήποτε αντιστροφής πολικότητας.
- Πλήρως απομονωμένοι σφιγκτήρες.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12 V	MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)