

Разработанный для автомобилей с напряжением 12 В, STARTRONIC 800 представляет собой интеллектуальный автономный стартер без внутреннего аккумулятора. Оснащенное суперконденсаторами, устройство использует остаточное напряжение аккумуляторной батареи автомобиля для подзарядки и запуска двигателя всего за несколько секунд. Подзарядка от сети больше не требуется.

## ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАПУСК

**СВЕРХБЫСТРАЯ ЗАРЯДКА ГДЕ УГОДНО, БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ НАЛИЧИЯ ПОБЛИЗОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ**

**1 На разряженном аккумуляторе автомобиля, который хотите завести**

*Зарядка без сети.*

STARTRONIC 800 оснащен преобразователем, который позволяет использовать ограниченное остаточное напряжение разряженной батареи для подзарядки внутренних суперконденсаторов.

**2 На аккумуляторе работающего двигателя**

*Самый быстрый способ пополнения счета.*

**3 От гнезда прикуривателя в автомобиле**

*Самый практичный способ подзарядки, не открывая капот.*

**4 На USB-разъеме**

*Домашняя подзарядка.*



несколько минут

60 с

4 мин.

40 мин.



Порт микро-USB (5 В/2 А)

Порт питания (для гнезда прикуривателя 12 В/10 А)



## ВЫСОКИЕ СТАРТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря пусковой мощности 800 А он может запустить практически любой тип транспортного средства (бензиновый или дизельный), оснащенный свинцово-кислотной или литиевой батареей - 12 В - 90 Ач (макс.) за 2 минуты.

## 2 «ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ» РЕЖИМА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Режим «Байпас» для запуска автомобиля с сильно разряженным аккумулятором.
- Режим «Накал» (предпусковой подогрев) для запуска дизелей в холодную погоду.

## НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Всегда готов** к действию благодаря сверхбыстрой зарядке.
- **Неограниченное количество запусков:** включите зажигание, дайте усилителю зарядиться при работающем двигателе. запустите автомобиль, затем повторите процесс, чтобы запустить столько раз, сколько вам нужно.
- **Не требует обслуживания:** не требует зарядки, когда не используется.
- **Всегда в рабочем состоянии, даже после многих лет хранения.**
- **Устойчив к экстремальным температурам** (-40°C/65°C).
- **Длительный срок службы:** его можно использовать 10 000 раз без потери производительности.

## ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

### Безопасное электронное управление:

- Защищен от коротких замыканий.
- Защита от обратной полярности.
- Защищен от глубокого разряда.

## ЕЖЕДНЕВНЫЙ БУСТЕР

Компактный (1860 г), он чрезвычайно портативен и аккуратно помещается в багажник любого автомобиля.

## Легко использовать



Соединять

Зарядите конденсаторы

Начинать

## Снабжен чем то:



Разъем прикуривателя

Сумка для переноски

НАЧАЛО					ЗАРЯДКА СУПЕРКОНДЕНСАТОРА					↕	↕	
🔋	Количество конденсаторов	I			≥ 12 В		" 12 В / 10 А		↔ R 5 В / 2 А			
		1 В/К	СТАРТ ICC	Вершина горы	🚗 ВЫКЛЮЧЕННЫЙ	🚗 НА	🚗 ВЫКЛЮЧЕННЫЙ	🚗 НА	Микро-USB типа B	↕		
12 В 5 > 90 Ач	5 x 800 Ф	800 А	1400 А	—	4 мин.	60 с	4 мин.	4 мин.	5 В - 2 А	40 мин.	26,7 x 19,5 x 5 см	1,80