

## 2 i 1 : Startare & strömkälla.






- Starta direkt motorcykel, bil, husbil utan risk för fordons elektronik.
- Tillhandahåller ström för alla 12 V DC-apparater tack vare det 28 Ah interna batteriet.
- Sminkljus för enkel synlighet under proceduren.

### SLUTEN STARTARE

- ✓ GYSPACK 750 startar omedelbart **bilar, husbilar, skåpbilar, bensen eller diesel** (toppström är 750A/2500A).

### STRÖMKÄLLA

- ✓ **Det kraftfulla integrerade 28 Ah-batteriet** gör GYSPACK 750 till en mycket användbar bärbar 12V strömförsörjning för många elektriska enheter: TV apparater, lyktor, bärbara datorer osv...

	4 W 72 h		15 W 19h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3.5 h

### INTEGRERAD LYSDIOD


- ✓ GYSPACK 750 är lämplig för användning på natten eller i svagt ljus innehåller ett ljus som består av 7 kraftfulla lysdioder (7x 3.6W).

### INTEGRERAD TESTARE


- ✓ GYSPACK 750 är utrustad med en skärm som indikerar laddningstillståndet för det interna batteriet.



#### AGM Internt spiralbatteri



- ✓ STOR KRAFT START
- ✓ MOTSTÅND OCH ÖKAD LIVSLÄNGD

1.3 m - 25 mm2  600 A

#### Levereras med



12V laddare  
ref. 054684

#### Säkringar (ingår ej)



200 A (x2)  
ref. 054547

## PROFESSIONELL MASKIN

- ✓ Automatisk laddare 230V / 12V: för att ladda det interna batteriet utan uppsikt.
  - Ladda batteriet upp till 100% för att maximera livstid och effektivitet.
  - Kan lämnas permanent ansluten till elnätet (*Gyspack måste laddas efter varje användning*).
- ✓ ON/OFF- **knapp för** att undvika missbruk.
- ✓ Larm ljuder vid omvänd polaritet.
- ✓ Kopparkablar 2 x 1,30m, **Ø 25mm<sup>2</sup> med isolerade 600 A klämmor.**
- ✓ **Utrustad med en lätt utbytbar yttre 2 säkringar** (extra säkringar ingår).



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION			POWER SUPPLY			
	I	Crancking	Peak							cm			
28 Ah	12 V	750 A	1450 A	2500 A	•	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	2x200 A	36 x 20 x 43	14	