

专业自动电源应急启动器，适用于所有含12V电池的车辆。设备配备强大且坚固的螺旋绕制电池。



## 专业自动电源应急启动器

内置铅酸蓄电池（启动电流：1V / c 时为 700 A，峰值电流时为 2500 A），Gyspack PRO 800是启动轻型车、货车及小型农用车的理想选择。

## 适合工地作业

- ✓体积小，重量仅18.4kg，Gyspack PRO 800可轻松在工地运输。
- ✓电缆长度达1.8m，使用舒适。

## 安全使用

- ✓防极性反转，设有警音提示与指示灯。
- ✓配备熔断器，可保护车辆免受过压或墩路影响，连接充电钳时避免产生火花。
- ✓配有两根200A保险丝，若使用不当时可对系统进行保护。



## 无需监管，完整充电

- ✓得益于其外部 230 V 自动充电器，可进行100% 充电且无需监督。

## 点烟器连接线

- ✓GYSACK PRO 800原装配备2根点烟器连接线，其具备 2个功能：
  - 更换电瓶时保存车辆内存设置。
  - （车辆行驶时）将启动器连接至点烟器。


## 机身加固保护

- ✓GYSACK PRO 800配有垫角。可保护机身免受外界苛刻环境的影响，如工地或生产车间。

## 内置测试仪

- ✓GYSACK PRO 800可查看内置电池的充电状态。

### 螺旋绕制技术内部电池



- ✓强大的启动功率
- ✓增加强度及延长使用寿命

### 原装备备：



12 V充电器  
ref. 054684

### 保险丝（不包括）



200 A (x2)  
ref. 054547

12V	启动		TEST	充电 外接 110 - 230 V	保护		功率输出		保险丝	cm	Kg
	I 1V/C	启动电流			电池峰值	ON OFF	Memory	12V DC			
12V 28Ah	1V / c 时A	1320A	•	12V / 2 A DC	•	•	12V DC	2 x 200 A	2 x 1.80 m ø 25 mm <sup>2</sup>	32 x 23 x 37	18.4