

El NOMAD POWER PRO TRUCK es un bloque de potencia basado en el litio que combina 3 funciones :

- **Booster para vehículos 12 V y 24 V (moto, quad, coche, SUV, vehículo comercial, camión <19 t).**
- **Alimentación autónoma para pequeños aparatos eléctricos.**
- **Luz de emergencia/señalización.**

BOOSTER CON BATERÍA DE LITIO

Su batería de **litio** le otorga una relación potencia/tamaño excepcional (*intensidad de arranque : 600 A*). Arranca vehículos equipados de batería de 12V descargada (*líquido, gel, AGM, Start&Stop*) en varios segundos.

Ayuda a arrancar los vehículos con baterías de 24 V.

(**⚠ no arranque baterías de litio LiFePO₄ con este booster, voltajes de batería no compatibles**).

| START | 12V | 24V |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 V / 24 V PETROL & DIESEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

ARRANQUE CON TODA SEGURIDAD

Todas las características de seguridad están incorporadas en el producto para proteger tanto la batería como el equipo electrónico del vehículo:

- Tecnología anti chispas,
- Protección contra cortocircuitos,
- Protección contra la inversión de polaridades.
- Protección contra las excesivas corrientes de arranque,
- Protección contra los aumentos de la temperatura del booster.

FUENTE DE ENERGÍA MÓVIL

Su capacidad de almacenamiento muy potente (*5.3 Ah*) ofrece comodidad y tranquilidad en las necesidades diarias de mantenerse conectado (*teléfono, tableta, ordenador*).

Equipado con :

- **2 puertos USB 5 V (1 A / 2.1 A)** para cargar el smartphone, tablet, GPS, etc.
- **1 puerto de salida de 12 V - 10 A**, ideal en camping, para alimentar un equipo eléctrico de 12 V (*nevera, ventilador, etc*)

LÁMPARA DE ASISTENCIA DE ALTO BRILLO

Luz auxiliar con 3 modos de iluminación: normal, estroboscópico, SOS.

PANTALLA LCD

El Nomad Power PRO TRUCK está equipado con una pantalla LCD que da indicaciones sobre:

- la potencia de la batería
- el % de carga de la batería interna.
- el uso de las diversas entradas y salidas, la luz.



Pantalla LCD



Incluye sus accesorios



Cargador 12 V



Cable de carga
Micro USB Tipo C

| ARRANQUE | | | | | EQUIPAMIENTO | | | ENTRADAS / SALIDAS | | | | POWER BANK | | LED | DIMENSIONES | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------|--------------|--------------|---|---|--------------------|------------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------------------------|------------|---|---|---|---|
| Lithium | | | | | SMART CABLE |  |  | CABLES | | | INPUT | OUTPUT | | |  |  |  |  |
| Capacity per cell | Full charge | Start | Cranking CC | Peak Battery | | | | USB-C | MICRO USB Type B | Lightning | | 5V - 2A | 9V - 2A | 12V - 1.5A | | | | |
| 5.3 Ah 137 Wh | 10 h | 600 A | 1500 A | 2000 A | — | ✓ | — | — | ✓ | — | 5V - 2A 9V - 2A 12V - 1.5A | 2 | 5V - 1A 10A 5V - 2.1A | ✓ | ✓ | 3 modes : Light SOS SPOT | 24.8 x 24.8 x 9.6 | 2.4 |